

Stereo Steuergerät 2015



Marantz 2015

Hier ist ein typischer Marantz-Receiver, der für jeden erschwinglich ist. Sie finden alle typischen und traditionellen Merkmale der großen Marantz-Receiver in einem kompakten Gehäuse, das in jede Schrankwand eingefügt werden kann. Der Receiver ist mit allen erforderlichen Möglichkeiten ausgestattet, wie: 2 Tonbänder-
eingenängen, Phono-Magneteingang, Aux-Reserveeingang, UKW-Muting und Loudness-Contour-Schaltung. 2 Lautsprecherpaare können getrennt geschaltet werden. Daß wir auch hier dem höchsten Stand der Technik entsprechen, sehen Sie an unserer dreijährigen Vollgarantie auf alle Gerätebauteile.

Marantz Stereo Receiver 2015

● 2 Lautsprecherpaare getrennt schaltbar ● 2 Netzausgänge (geschaltet und ungeschaltet) ● 2 Tape Monitore ● Massebefestigung für Plattenspieler oder Tonbandgerät ● Aux-Reserve-Eingang ● schwenkbare Ferrit-Antenne für MW ● eingebaute Kopfhörerbuchse für Stereo-Kopfhörer ● getrennte Baß- und Höhenregelung ● Balance-Schieberegler ● Mono-Stereo-Umschalter ● Loudness-Contour-Schaltung ● eingebautes Muting abschaltbar (UKW-Stillschaltung) ● Anzeigeinstrument für UKW-Ratio-Mitte und MW-Feldstärke ● beleuchteter Skalenanzeiger bei Rundfunkempfang ● lineare Skaleneichung ● exklusiver Marantz-Skalenantrieb

Datenblatt Stereo Steuergeräte

2015

Endstufe:

Kopfhörerausgang:
Main in Empfindlichkeit:
Ausgangsleistung:
Garantierte Mindestleistung an 8 OHM, 20-20.000 Hz beim angeg. Klirrfaktor:
Ca. Ausgangsleistung nach DIN (Sinus):
Ca. Ausgangsleistung nach DIN (Musik):
Klirrfaktor (zulässiger Höchstwert):
Nach DIN über Aux Eingang:
Leistungsbandbreite: ± 2 dB:
 ± 1 dB:

Dämpfungsfaktor:

Vorverstärkerteil:

Dynamikbereich:
Phonoeingang:
Aux Eingang:
Tape Ausgang:
Vorverstärkerausgang:
Frequenzgang phono:
Aux Rauschpegel:
Klangregler: Höhen:

Bässe:

Loudness contour:

UKW-Teil:

Eingangsempfindlichkeit und Signalrauschabstand:
Selektivität:
Capture Ratio:
Muting-Regelbereich (Einsatzpunkt):
Stereo-Kanaltrennung:
Klirrfaktor K ges. Stereo:
Mono:

Frequenzgang:
Spiegelfrequenzdämpfung:
ZF Dämpfung:
AM Unterdrückung:
Antenneneingang:
Quadro-Ausgang:

MW-Teil:

Empfindlichkeit:
Selektivität:
AM Bandbreite:
Spiegelfrequenzdämpfung:

Allgemeines:

Netzteil:
Abmessungen: Front Breite:
Front-Höhe:
Tiefe:
Gewicht: Gerät:
Gerät incl. Verpackung:

0,7 V an 8 OHM

2x15 W
2x18,5 W (4 OHM) 2x16,5 W (8 OHM)
2x28 W (4 OHM) 2x33 W (8 OHM)
0,9%
0,6%
15 Hz - 70.000 Hz
15 Hz - 50.000 Hz
40

96 dB
2,2 mV an 1000 Hz
150 mV an 100 k OHM
1 V an 47 k OHM

30 - 15.000 Hz ± 1 dB
- 79 dB
15 kHz ± 12 dB

50 Hz ± 12 dB

100 Hz + 7 dB, 10 kHz + 4 dB

2,8 uV an 30 dB 42 dB bei 5 uV
48 dB
3,0 dB
8 uV
32 dB
0,6%
0,3%
50 Hz - 15 kHz ± 1 dB
35 dB
40 dB
30 dB
300 OHM und 75 OHM

< 40 uV
30 dB bei 1000 kHz
7 kHz (- 6 dB)
70 dB bei 1400 kHz

220 V, 50/60 Hz
360 mm
120 mm
280 mm
8,2 kg
10,7 kg

SUPERSCOPE

Superscope GmbH
6079 Sprendlingen · Max-Planck-Straße 22
Telefon (061 03) 62036 · Telex 4185316