

RECEIVER



Keramisches Filter für Mono/Stereo, UKW-Stummapstimmung, Leuchtbandanzeige für die Sendereinstellung. Schalter für Hinterbandkontrolle. Filter für Rumpel- und Rauschunterdrückung.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: NATIONAL-MATSUSHITA ELECTRIC. JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: 3 FET, 53 Silizium-Transistoren, 29 Dioden

Eingänge:

Phono mag. 1 : 3 mV 50 kOhm

Reserve (Aux) 1 : 160 mV 35 kOhm

Bandwiedergabe: 160 mV 35 kOhm

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 25 W an 8 Ohm

Musikleistung: 2 x 40 W an 8 Ohm

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 0.8%

Frequenzgang über alles: 30-60.000 Hz ± 3 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkeregler:

niederpegelige Eingänge 65 dB, hochpegelige Eingänge 75 dB

Ausgänge: Lautsprecher: 2 Gruppen wahlweise A: A+B; B

Kopfhörer: an der Frontplatte

Balance (Regelumfang) : ∞

Klangregler: (Regelumfang) Bässe ± 10 dB bei 50 Hz, Höhen ± 10 dB bei 10 kHz

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz/MW 525-1605 kHz

Stereoempfangsbereit : ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand UKW: 2,3 μ V

Bandbreite: ZF-Verstärker: 150 kHz, FM-Demodulator: 450 kHz

Begrenzung, Einsatzpunkt: 10 μ V

AM-Unterdrückung: 40 dB

Klirrgrad bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 0.3% Mono, 0.5% Stereo

Übersprechdämpfung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 40 dB

Fremdspannungsabstand bei ± 40 kHz Hub: 60 dB

Pilottonunterdrückung : bei 19 kHz 40 dB, bei 38 kHz 60 dB

Anzahl der Kreise: UKW-4fach Drehkondensator

Bestückung 3 FET (Empfangsteil)

Abmessungen 501x129x357 (BxHxT in mm)

Gewicht: 12.2 kg

Unverbindlicher Richtpreis: 1 378.- DM