

RECEIVER



Rumpel- und Höhenfilter, Monitor Schalter. Kopfhörerausgang mit Lautsprecherschalter, eingebaute Ferritantenne, Schalter für gehörrichtige Lautstärke

TECHNISCHE DATEN

Hersteller. SANSUI ELECTRIC COMPANY. TOKIO, JAPAN Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert Verstärker Bestückung: 7 Röhren, 4 Siliziumtransistoren Gleichrichter: Siliziumdioden Eingänge: Phono mag.: 2.5 mV, Reserve (Aux): 180 mV, Bandwiedergabe: 180 mV, Monitor: 180 mV, Tape Head 2 mV Phonoentzerrung: RIAA Dauerionleistung: 2 x 20 W Musikleistung: 2 x 25 W Klirrgrad bei 1 kHz. Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: < 1 % Intermodulation 250 Hz/8000 Hz 4/1 bei Nennleistung: < 1% Frequenzgang über alles: 20-20.000 Hz ± 1.5 dB Fremdspannungsabstand bez. auf Vollauss. Steuerung und vollaufgedr. Lautstärkeregler: niederpegelige Eingänge: > 70 dB, hochpegelige Eingänge: > 75 dB Ausgänge: Lautsprecher: 8 und 16 Ohm Kopfhörer: niederohmig Balance (Regelumfang): von 0 bis Vollaussteuerung pro Kanal Klangregler: (Regelumfang): Bässe: ± 13 dB bei 50 Hz Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz Tuner Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz/MW 535-1.605 kHz Stereoempfangsbereit: ja Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand : UKW 2 µV Klirrgrad bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 1 % Übersprechdämpfung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 35 dB Fremdspannungsabstand bei ± 40 kHz Hub: 52 dB Bestückung (Tuner): 11 Röhren, 2 Siliziumtransistoren Abmessungen: 465x15 x380 (BxHxT in mm) Gewicht: 11,5 kg Unverbindlicher Richtpreis: 1.259.- DM
--