



Eingebauter Höhen- und Tiefenfilter. Loudness Contourfilter, Umschalter für Lautsprechergruppen, automatischer Stereodekoder, AFC, getrennte Höhen- und Baßregler pro Kanal.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: MITSUBISHI, TOKYO, JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: (einschl. Tuner) 25 Transistoren incl. 1 FET, 20 Dioden, 2 Thermistoren

Eingänge:

Phono mag. 1: 2 mV

Phono krist. : 100 mV

Mikrofon: 2 mV

Bandwiedergabe: 150 mV

Bandaufnahme: 200 mV

Monitor: ja

Tape Head: 2 mV

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 22 W

Musikleistung: 2 x 25 W

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 1%

Frequenzgang über alles: 20-50.000 Hz ± 1 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkereglern:

niederpegelige Eingänge 50 dB, hochpegelige Eingänge 70 dB

Ausgänge: Lautsprecher: 2 Gruppen 8 Ohm

Kopfhörer: 8 Ohm

Balance (Regelumfang) : 100%

Klangregler:

Bässe: 100 Hz ± 12 dB

Höhen: 10 kHz ± 10 dB

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz MW 535-1605 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand: UKW 1,6 μ V (IHF)

Klirrgrad bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 1%

Übersprechdämpfung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: 38 dB

Fremdspannungsabstand bei ± 40 kHz Hub: 50 dB

Abmessungen: 426x112x241 (BxHxT in mm)

Gewicht: 7.5 kg