

Lautsprecherboxen 4G und 5G



**Marantz
Lautsprecher-Box Modell 4G**

Hier ist unsere kompakteste Marantz Lautsprecherbox in 2-Wege-Technik mit einem 20,3 cm Baß-System und einem 4,4 cm Hörsystem. Die Box hat eine Belastbarkeit von 40 Watt und einen für diese Größe erstaunlich niedrigen Klirrfaktor von weniger als 0,9%. Die Marantz 4G präsentiert sich als ein typisches Mitglied unserer Marantz Lautsprecher-Familie im Nußbaumgehäuse mit dem für Marantz-Lautsprecherboxen typischen Front-Grill. Die Box hat eine geschlossene Bauweise und ist durch eine Spezialaufhängung des Baßlautsprechers mit einem hohen Wirkungsgrad ausgestattet.



**Marantz
Lautsprecher-Box 5G**

Die Marantz Lautsprecherbox 5G erzielt durch Spezialaufhängung des Baß-Systems und Baß-Reflex-Bauweise einen erhöhten Wirkungsgrad. Sie ist deshalb für den Betrieb von Steuergeräten mit geringerer Ausgangsleistung ebenfalls geeignet. Die Box ist als 2-Wege-System konzipiert und hat die Möglichkeit, die Höhen mit Hilfe eines 3-stufigen Umschalters der Raumakustik anzupassen. Der Marantz 5G eignet sich hervorragend als Regalbox.

Lautsprecherboxen

Datenblatt Marantz Lautsprecherboxen

Modell 4 G

Frequenzgang:	40 Hz - 18 kHz $\pm$ 5 dB
Empfindlichkeit:	95 dB SPL (1 W, 1 kHz an 0,5 m)
Leistungsaufnahme:	40 W
Klirrfaktor unter:	0,9% (100 dB SPL an 0,5-m, Schnitt von 80/500/5000/12500 Hz 2. und 3. Harm.
Anpassung:	8 OHM
Höhe:	487 mm
Breite:	286 mm
Tiefe:	216 mm
Gewicht:	9,08 kg
Baßlautsprecher:	203 mm
Mitteltöner:	—
Höhensystem:	44 mm
Übergangsfrequenzen:	500 Hz
Besonderheiten:	Zwei-Wege-System

Modell 5 G

Frequenzgang:	45 Hz - 18 kHz $\pm$ 5 dB
Empfindlichkeit:	92 dB SPL (1 W, 1 kHz, an 0,8 m)
Leistungsaufnahme:	40 W
Klirrfaktor unter:	0,7% (100 dB SPL an 0,5 m, Schnitt von 50/500/5000/12500 Hz, 2. und 3. Harm.)
Anpassung:	8 OHM
Höhe:	584 mm
Breite:	305 mm
Tiefe:	241 mm
Gewicht:	10,7 kg
Baßlautsprecher:	203 mm
Mitteltöner:	—
Höhensystem:	89 mm
Übergangsfrequenzen:	500 Hz
Besonderheiten:	Dreistufige Höhen-Umschaltung, Zwei-Wege-System